



[Fiche technique]

Prise de sécurité pour véhicule électrique

Réf. 762067

Prise d'urgence, rapide, simple et sûre

La prise de sécurité convient à tous véhicules électriques et hybrides.

Elle se branche simplement à la prise de charge de la voiture et simule un processus de charge.

Informations complémentaires

Les véhicules adaptés à la prise de sécurité sont conformes à la législation européenne "VN/ECE".

Prise universelle pour tous les véhicules électriques : prise Tesla d'un côté et autre modèle de l'autre côté.

A l'allumage, un affichage LED décline les couleurs de rouge à vert, le vert indiquant que la prise est prête à l'emploi.

Fonction autotest pour une utilisation en toute sécurité.

Contourne le verrou "antivol".

Boitier fluorescent pour une bonne visibilité.

Une fois branchée sur le véhicule, la prise enclanche automatiquement le rapport de conduite sur le mode "P" et serre le frein de stationnement électrique.

La voiture est immédiatement arrêtée et les secours peuvent travailler en toute sécurité.

La prise de sécurité peut être branchée et retirée facilement à tout moment.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Prise de sécurité (LxIxh) : 24,7 x 18,6 x 6,9 cm. Boîte de transport (LxIxpx) 28x23x8,2 cm
Caractéristiques produit	Dimensions : Prise de sécurité (LxIxh) : 24,7 x 18,6 x 6,9 cm. Boîte de transport (LxIxpx) 28 x 23 x 8,2 cm
Couleur	Jaune, Noir
Alimentation	Piles AA
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,5 kg
Autonomie	2h à une température de + 5°C à + 30°C pour une batterie de capacité maximale.
Livré avec	1 Prise de simulation de charge pour prise de Type 1 & 2 6 Piles AA (3 piles installées dans la prise de sécurité et 3 piles de rechanges) 2 Leviers en plastique (une partie fine pour trappe accidentée, une partie large pour trappe non accidentée) 1 Boite de transport
Indice de protection	IP 44
Entretien	Il est recommandé de tester les piles tous les mois à l'aide du bouton d'autotest. Rétirer les piles lors d'un stockage prolongé afin d'éviter qu'elle ne s'occident et endommagent l'appareil. Il est aussi recommandé de faire contrôler la prise de sécurité chaque année par un des fournisseurs agréés. Lors de ce contrôle annuel, les éventuelles mise à jours seront également installées (port USB).
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	90303900
Référence fabricant (MPN)	222100

Photos

